

MRM-70B

1 Kanal-Empfängermodul

Funktionsprinzip

Diversity Empfänger (UHF)

Modulation

FM / PLL-Synthesizer

Frequenzbereich

716-740 MHz

740-764 MHz

823-832 MHz

Frequenzen

bis zu 16 vorprogrammiert

Empfindlichkeit 6 dB μ V,
bei Signal/Rauschabstand > 80 dB

Nennhub \pm 68 kHz

HF Ausgangspegel

610 mV (RMS) bei Nennhub

Signal/Rauschabstand

> 100 dBA

Klirrfaktor

< 0,5 % bei 1 kHz

Empfindlichkeit (Sensitivity)

einstellbar

Spannungsversorgung

12 - 15 V DC

Abmessungen

75 x 35 x 141 mm

Gewicht

126 g

MRM-70B

716 - 740 MHz Art.-Nr. 280.001

740 - 764 MHz Art.-Nr. 280.002

823 - 832 MHz Art.-Nr. 280.003



Über das MRM-70B Empfangsmodul können Funksignale von Hand- oder Taschensendern, stationären Sendern oder Sendemodulen empfangen werden.

- „Plug & Play“-Empfangsmodul (UHF) zum Einschub in die Aktivboxen MA-808, MA-708, MA-707, MA-705 sowie in das Drahtlos-Mischersystem MA-909.
- Bis zu 16 vorprogrammierte UHF-Frequenzen
- Automatische Frequenzwahl- und Frequenzeinstellungsfunktion (SCAN-/ACT-Funktion)
- Regler zur Einstellung der Empfängerempfindlichkeit
- „Noise“-LED zur Anzeige eventueller Störträger
- Lautstärkeregelung
- Kanalanzeige
- LEDs für HF-Pegel und Audiosignal
- PLL-Synthesizer-Technologie

MRM-72B

2 Kanal-Empfängermodul

gleiche Spezifikationen wie MRM 70 B

abweichend:

Abmessungen

220 x 57 x 190 mm

Gewicht

622 g

MRM-72B

716 - 740 MHz Art.-Nr. 280.004

740 - 764 MHz Art.-Nr. 280.005

823 - 832 MHz Art.-Nr. 280.006



Dank des optional für die Systeme MA-808 und MA-708 erhältlichen Doppel-Empfangsmoduls MRM-72, können nun bis zu 4 Funkmikrofone gleichzeitig mit diesen Anlagen verwendet werden.

- Doppel-Empfangsmodul zum Einschub in die Aktivboxen MA-808 und MA-708
- Technische Ausstattung siehe MRM-70B