


DIGITAL-AUDIO-MANAGER/ NXA4-80 / NXA4-200 / NXA4-400 / NXA4-700



ANWENDUNGEN

- Livemusik
- Zentrale, dezentrale oder gemischte Festinstallation
- Integration in globale Anlagensteuerungssysteme
- Große öffentliche Beschallungsanlagen
- Anlagen, die Fernüberwachung, Ferndiagnose und Einstellung über das Internet erfordern

Der **NXA (4-Kanal)** ist ein eigenversorgter Digital-Manager, der zwischen einer Digital-Matrix und einem Mehrkanal-Verstärker angesiedelt ist. Ein digitales "Rundum-Gerät", das mit einer Reihe von Fernsteuer-Optionen und einer langen Liste nützlicher Funktionen zur kompletten Audio-Lösung wird.



WESENTLICHE MERKMALE

- 4 analoge Audioeingänge x 4 eigenversorgte Audioausgänge
- 4 GPIs
- Klasse-D-Verstärker (umweltschonend)
- Auto-Stand-by-Funktion (umweltschonend)
- 100% geräuschlos (lüfterloses Konvektionskühlsystem)
- Selbstdiagnosefunktion mit FEHLERRELAIS (für externes Redundanzsystem)
- Integriertes Anti-Clip-System
- Integrierter DSP-Prozessor. Hauptsächliche Funktionen:
 - Unabhängiger Eingangs-Mixer pro Kanal (alle Eingänge verfügbar)
 - VOLUME, MUTE, SOLO, PHASE INVERSION, MAX. VOL limit und MIN.VOL limit, LP und HP Crossover Filter, parametrische EQ-Filterbank, Ducker, Delay, Kompressor und weitere Einstellungen für jeden Kanal konfigurierbar
 - Ethernet-Schnittstelle kompatibel mit EclerNet Manager-Plattform und UCP Fernsteuersystem
 - TP-NET Fernsteuerung für Fremdsysteme (kompatibel mit CRESTRON®, AMX®, RTI®, VITY® usw.)



	NXA4-80	NXA4-200	NXA4-400	NXA4-700
1 channel @ 4Ω (RMS)	85W	202W	416W	730W @ 4Ω/ 1200W @ 2Ω
1 channel @ 8Ω (RMS)	51W	121W	230W	406W
All channels @ 4Ω (RMS)	66W	168W	330W	530W
2 bridged channels @ 8Ω (RMS)	160W	383W	760W	1180W @ 8Ω / 2070W 4Ω
Dimensions / Weight	2RU x 373mm depth / 8,6 kg.	2RU x 373mm depth / 11,1 kg.	2RU x 373mm depth / 15,6 kg.	2RU x 423mm depth / 19,0 kg.

ZUBEHÖR

- WPM-Reihe
- WPMSCREEN

